L-NKB

- **Netzwerk-Keyboard**
- **für PTZ-Kameras**
- **3-Achsen Joystick**
- **Pelco D/P, DH-SD, DH2**

Bedienteil mit 3-Achsen-Joystick zur Steuerung von PTZ-Kameras (Multiprotokoll Pelco D/P, DH-SD) über die RS485- oder RS232-Schnittstelle. Durch den 3D Joystick lassen sich die Funktionen Schwenken, Neigen und Zoom intuitiv bedienen, weitere Funktionen werden über diverse Funktionstasten aufgerufen. Alle Einstellungen werden über ein LCD Display durchgeführt. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Netzteil (12 V DC).

TECHNISCHE DATEN

Bedienung

Funktionen	Steuerung von PTZ-Systemen
Anzeige	LCD, 75,2mm x 33,85mm
Steuerprotokoll	PTZ: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1
Steuermöglichkeiten	Tasten und 3-Achsen-Joystick
Schnittstellen	RS-485/RS-232/RS422/USB, Netzwerk RJ45

Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	max. 5 W
Abmessungen	330 mm x 160 mm x37,5 mm (100mm inkl. Joystick) (L x B x H)
Gewicht	2500 g
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C bis +55 °C

Lieferumfang

Enthält	Netzteil, Bedienungsanleitung