L-IPR-5104-W

- 4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- 1080p realtime live view
- lunaSystem kompatibel
- WLAN-fähig
- HDMI und VGA Ausgang

Der L-IPR-5104-W ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kameras können über Netzwerk oder WLAN eingebunden werden. Das Gerät kann eine Datenrate von 80MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 4 TB) bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

TECHNISCHE DATEN

Kanäle

Max. Anzahl	4

Live Betrachtung

Bildschirmteilung	1/4-Teilung
Kompressionsverfahren	H.265+/H.264+/H.265/H.264

Aufzeichnung

Max. Auflösung Aufzeichnungen	Aufnahme: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1...
Aufnahmerate	80Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung

Speicheroptionen

Max. Festplattenkapazität	1 x SATA III intern (für bis zu 4 TB, nicht im Lieferumfang)

Intelligenz vom Rekorder

Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)

Funktionen

Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
Datenexport	USB, Netzwerk

Anschlüsse

HDMI	je 1 x VGA / HDMI

USB	2 x USB 2.0

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	1 x 10/100 Mbps (RJ45), WLAN
Netzwerk Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Integration	Ja
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)

Allgemein

Spannungsversorgung	12VDC / 2A Netzteil im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	6,6W (ohne HDD)
Gewicht (Netto)	1,05 kg ohne HDD
Abmessungen	B: 260 mm x H: 47,6 mm x T: 246 mm
zul. Betriebstemperatur	0 °C ~ +40 °C

Lieferumfang

Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus

BILDER