

## L-ZU-1410

- Konverter HDMI auf SDI
- SDI-Auflösung einstellbar
- 1 x HDMI Ausgang
- Power over Coax



Der L-ZU-1410 ist ein Konverter für HDMI auf HD-SDI. Der Konverter besitzt einen HDMI-Eingang, einen HDMI-Ausgang (durchgeschleift) und einen SDI Ausgang. Somit fungiert das Gerät gleichzeitig auch als Verteiler. Das SDI-Videosignal kann am Gerät eingestellt werden (Scaler). PoC (Power over Coax) wird unterstützt (12 V DC / 8 W). Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang.

### Technische Daten

Videoeingang	1 x HDMI
Videoausgang	1 x HDMI 1 x BNC: SDI
Auflösung	unterstützt 720 p bis 50 bps / 1080 p bis 25 bps
Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	max. 5 W
zul. Arbeitstemperatur	-40°C ~ +75°C
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Abmessungen	104,6 mm x 96,2 mm x 29,5 mm
Gewicht	200 g
Lieferumfang	Konverter

### Bilder

