

L-DVR-2108-P

- Hybrid-Rekorder
- 8 HD-Kanäle + 4 IP-Kanäle
- 8xPoC AT (max. 96W)
- Aufzeichnung bis 1080P
- intelligente Videoanalyse
- HDMI- und VGA-Ausgang



Der L-DVR-2108-P ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 8 BNC-Kamerasignale, mit PoC-Unterstützung. Wahlweise können HD-CVI, TVI, AHD oder analoge Signale (CVBS) angelegt werden. Zusätzlich können vier IP-Signale bis 6 MP angeschlossen werden (oder gesamt 12 Kamera-Signale). Der Rekorder verfügt über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtserkennung. Die Daten können auf einer internen SATA HDD (bis 10 TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Desweiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.



TECHNISCHE DATEN

Kanäle

Max. Anzahl	12
Anzahl HD Kanäle	8
Anzahl IP Kanäle	8 + 4 IP oder bis max 12 IP

Live Betrachtung

Bildschirmteilung	1/4/6-Teilung im IP Erweiterungsmodus 1/4-Teilung ohne IP Erweiterungsmodus
Auflösung	1920 x 1080 px
Dekodierung	48 Mbps (eingehend)
Kompressionsverfahren	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+

Aufzeichnung

Max. Auflösung Aufzeichnungen	1920 x 1080 px
Aufnahmerate IP	1 x 100 Mbps (RJ45)
Aufnahmemodus	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)

Speicheroptionen

Max. Festplattenkapazität	SATA intern (bis 10 TB)
HDD Steckplatz	1

Anschlüsse

USB	2 x USB 2.0
RS-485	RS485

Netzwerk

Netzwerk Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P
Bedienung	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
HTTP Befehl	Unterstützt

Allgemein

Spannungsversorgung	53 V DC, 1,81 A (Netzteil im Lieferumfang)
Spannungsausgang	8xPoC AT (max. 96W)
Leistungsaufnahme	8 W (ohne HDD)
Gewicht (Netto)	1,24 kg ohne HDD
Abmessungen	B: 325 mm x H: 55 mm x T: 255 mm
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C

Lieferumfang

Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung
---------------------	--